1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

При покупке телефонного аппарата требуйте проверки его функционирования.

Проверьте сохранность пломб на аппарате и его комплектность.

Проверьте наличие отрывных талонов в руководстве по эксплуатации.

Убедитесь в соответствии порядкового номера на подставке порядковому номеру, указанному в отрывных талонах.

Убедитесь, что в гарантийном талоне на телефонный аппарат (ТА) поставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

При утере гарантийного талона, Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт

Установка, переустановка, устранение неисправностей в телефонном аппарате производится только специалистами телефонных сетей (или узлов связи), обслуживающих Ваш аппарат по действующему тарифу.

Аппарат должен храниться до установки в упакованном виде в сухом вентилируемом помещении, распаковку изделий необходимо производить выдержав ТА при комнатной температуре после его транспортирования при отрицательной температуре.

Телефонный аппарат предназначен для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс I до плюс 40°С.

ВНИМАНИЕ!

Качество телефонного аппарата не гарантируется при параллельном подключении двух и более телефонных аппаратов, на абонентских линиях, организованных с помощью аппаратуры высокочастотного уплотнения типа АВУ.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Трубка микротелефонная	- I шт;
2. Розетка РТШК-4	- I шт;
~~3. Розетка РТШ-4~~	~~- I шт;~~
4. Подставка	- I шт;
5. Шуруп I-3х20	- 2 шт;
6. Коробка упаковочная	- I шт;
7. Руководство по эксплуатации	- I шт.
8 Шуруп I-4х20	- 1 шт

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень громкости вызывного акустического сигнала не менее 70 дБ.

Суммарная продолжительность размыкания и замыкания шлейфа (1000±5) мс.

Импульсный коэффициент в пределах от 1,4 до 1,6.

Электрическое сопротивление ТА постоянному току со стороны линейных зажимов:

ВНЕШНИЙ ВИД ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА




Рис. 1.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА К РОЗЕТКАМ ТЕЛЕФОННЫМ ШТЕПСЕЛЬНЫМ






Рис. 2.





Корешок талона №1 на гарантийный ремонт
Изъят " " 199 г.
Лицо, производившее ремонт
(ФИО, подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Действителен по заполнении
Малое предприятие "ПРИСС"
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1
Телефонный аппарат
Дата выпуска
Представитель ОТК предприятия-изготовителя
штамп ОТК
Адрес для возврата талона предприятию-изготовителю: 320049, г.Днепропетровск, ул.Калинина,110
Дата продажи
число,месяц прописью,год
Продавец
подпись или штамп
Штамп магазина

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт
Изъят " " 199 г.
Лицо,производившее ремонт,
(ФИО,подпись)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Действителен по заполнении
Малое предприятие "ПРИСС"
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2
Телефонный аппарат
Дата выпуска
Представитель ОТК предприятия-изготовителя
штамп ОТК
Адрес для возврата талона предприятию-изготовителю: 320049, г.Днепропетровск, ул.Калинина,110
Дата продажи
число,месяц прописью,год
Продавец
подпись или штамп
Штамп магазина

ЛИНИЯ ОТРЕЗА


Действителен по заполнении
Малое предприятие "ПРИСС"
Цена руб.
Прейскурант №

ГАРАНТИЙНЫЙ №2

Заполняет предприятие-изготовитель
Телефонный аппарат
№
Дата выпуска
Представитель ОТК предприятия-изготовителя
штамп ОТК
Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:
320049, г.Днепропетровск,
ул.Калинина, 110, МП "ПРИСС"
Дата продажи
число,месяц прописью,год
Продавец
подпись или штамп
Штамп магазина

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА



BF - телефон электродинамический капсюльный ТЭМК-3

BM - микрофон МКЭ-84

Рис.3

Заполняет ремонтное предприятие

Действителен по заполнении

Содержание ремонта, наименование и обозначение по схеме, замененной детали или узла

Дата ремонта ___ число, месяц, год

Подпись и ФИО лица, производившего ремонт ___

Штамп ремонтного предприятия с указанием города

Владелец и его адрес ___

Заполняет ремонтное предприятие

Действителен по заполнении

Содержание ремонта, наименование и обозначение по схеме замененной детали или узла ___

Дата ремонта ___ число, месяц, год

Подпись и ФИО лица, производившего ремонт ___

Штамп ремонтного предприятия с указанием города

Владелец и его адрес ___

Уважаемый товарищ!

При необходимости ремонта Вашего аппарата просим записать его заводской номер, обозначения на основании аппарата, а гарантийный и отрывные талоны руководства по эксплуатации направить в адрес завода-изготовителя.

Наш адрес:

320069, г.Днепропетровск, ул.Мильмана,110. Научно-производственное малое предприятие "ПРИСС"

Суммарная продолжительность размыкания и замыкания шлейфа (100±5)мс.

Импульсный коэффициент в пределах от 1,4 до 1,6.

Электрическое сопротивление ТА постоянному току со стороны линейных зажимов:

-при наборе номера (замыкании шлейфа) не более 50 Ом;

-при размыкании шлейфа - не менее 300 кОм;

-в разговорном режиме (при токе электропитания 35 мА) не более 320 Ом.

Сила постоянного тока, потребляемого ТА в режиме ожидания вызова и отбоя, не более 0,5 мА.

Срок службы ТА не менее 20 лет.

Габаритные размеры ТА 210Х56Х52 мм

Масса ТА (без подставки) не более 0.3кг.

Длина линейного шнура не менее 2.0м.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание несчастных случаев не допускается вскрытие абонентом ТА, включенного в телефонную сеть и снятие крышки его розетки.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Аппарат телефонный моноблочный общего применения соответствует ГОСТу 7153-85 и ТУ256 Украина 612С2-71-92 и предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций (АТС) с номинальным напряжением станционных батарей (60^{+12}_{-6})В или (48^{+7}_{-2})В и сопротивлением моста питания (500х2)Ом или (400х2)Ом соответственно.

Телефонный аппарат обеспечивает выполнение следующих функций:

-световую индикацию включения аппарата и набора номера;

-вызов станции и получение ответа станции;

-набор номера с числом знаков не более 22;

-хранение последнего набранного номера с количеством знаков не более 22, его повтор последовательным нажатием кнопок "*"(отбой) и "#" (повтор);

-прерывание набора номера в любой его фазе, отбой соединения со станцией в любой момент укладыванием трубки на подставку или нажатием кнопки"*"

-прослушивание сигналов станции в межсерийных паузах;

-введение программируемых пауз при наборе номера нажатием кнопки " ";

-получение вызывного акустического сигнала.

ТА комплектуется розеткой, которая позволяет отключать аппарат от линии без нарушения цепи контроля при проверке АТС, а также включать в другом месте в аналогичную розетку.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установить аппарат с подставкой на рабочее место.

Включить телефонный аппарат в абонентскую линию АТС с помощью розетки.

Снять аппарат с подставки. Убедитесь в наличии оптической индикации разговорного режима (свечение индикатора).

Услышав сигнал "ответ станции" (непрерывный гудок), последовательным нажатием цифровых кнопок Ц1-Цп набрать номер. При этом набор может производиться с любой доступной абоненту скоростью.

При получении сигнала "занято" (короткие гудки)с помощью специальной кнопки "*" можно произвести автоматический повторный набор номера, для чего необходимо:

-произвести отбой путем кратковременного нажатия кнопки "#"или кратковременного укладывания микротелефонной трубки на подставку;

-при получении сигнала "ответ станции" кратковременно нажать кнопку "* "после чего произойдет повторный набор номера.

-При автоматическом повторном наборе номера аппарат передает в линию номер, содержащий не более 22-х цифр, так как следующие цифры не запоминаются.

Для набора другого номера нажать кнопку "#" и после получения сигнала "ответ станции" набрать новый номер.

По окончании разговора произвести отбой, при этом последний набранный номер сохранится в памяти телефонного аппарата.

Хранение последнего номера в режиме отбоя при отключении ТА от телефонной сети или понижении напряжения ниже 5В в абонентской линии не гарантирует.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аппарат телефонный моноблочный соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствии ТА требованиям ГОСТ 7153-85 и ТУ 256 Украина 612С2 -71-92 при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации телефонного аппарата 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, в течении которого владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.

Без предъявления гарантийного и отрывного талонов на ТА или при отсутствии на талонах штампа магазина и даты продажи претензии к качеству работы ТА не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

При нарушении пломб на ТА, а также, если владелец эксплуатирует изделие в нарушение руководства по эксплуатации, ТА снимается с гарантии и ремонт производится за счет владельца.

Обмен неисправных ТА производится через торговую организацию в соответствии с правилами обмена.